



z powodu braku dostępu do żarówek od panela, postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. rzecz jest banalnie prosta. wystarczy zdemontować panel, rozebrać go na części pierwsze i wyciągnąć stare żarówki.

Jeszcze przed rozebraniem jedziemy naszą lalą do sklepu, może być nawet na stacji paliw, i kupujemy 3 zwykłe szklane żarówki z wasami. są to standardowe żarówki do podświetlania deski rozdzielczej w samochodach.

1. wyciągamy z oprawek przepalone żarówki
2. w nowych żarówkach musimy przedłużyć "wasy". wystarczy dolutować jakiś drucik
3. z oprawki wyciągamy te 2 blaszki na dole
4. żarówkę z nowymi dłuższymi wasami wkładamy w oprawkę, tak żeby wyszły dołem (każdy drucik swoją dziurką)
5. wkładamy wyciągnięte blaszki z powrotem i przylutowujemy do nich wystające druciki.
6. przed złożeniem zalecałbym sprawdzenie czy się świeci.

6. składamy wszystko razem do kupy i w nocy znowu widzimy czym, krecimy

